



MaxWeb xp

Enregistreur de données compatible avec Internet

Sputnik Engineering a étendu l'enregistreur de données MaxWeb éprouvé et compatible avec Internet et l'a également préparé pour l'avenir.

Des données d'installation consultables partout et à tout moment.

MaxWeb xp constitue avec le portail Web SolarMax un tandem idéal : l'enregistreur de données enregistre des valeurs mesurées actuelles, des données de rendement et des événements et transmet les données enregistrées automatiquement sur le serveur du portail. Via votre compte utilisateur personnel, vous pouvez accéder à partir de tout PC possédant un accès Internet aux données de l'installation. L'utilisation du portail Web SolarMax avec MaxWeb est gratuite !

Alarme automatique.

Avec la surveillance d'installation intégrée de MaxWeb xp, vous savez toujours lorsque votre installation photovoltaïque rencontre un problème. Les appareils raccordés sont surveillés en permanence et des perturbations sont envoyées par e-mail ou par SMS à jusqu'à trois destinataires.

Accès direct à l'installation.

MaxWeb xp dispose d'un serveur Web qui vous permet une connexion directe avec votre installation photovoltaïque via le navigateur Internet. MaxWeb xp est commandé intégralement via un navigateur Web, vous ne nécessitez aucun logiciel supplémentaire sur le PC et êtes indépendant du système d'exploitation utilisé. L'interface Web propose un aperçu en ligne des données de l'appareil et de l'installation. En outre, toutes les configurations peuvent être effectuées sur les onduleurs et les appareils raccordés.

Gestion du réseau

MaxWeb xp supporte avec l'option payante MaxRemote la gestion de réseau requise dans la loi sur les énergies renouvelables EEG 2009 et dans la directive de moyenne tension BDEW (en Allemagne uniquement) relative à la réduction de puissance des installations photovoltaïques à partir de 100 kW ou avec un raccordement réseau sur le réseau moyenne tension.



 SWISS QUALITY

Caractéristiques

- Communication avec l'installation via un navigateur Web
- Enregistreur de données avec envoi de données automatique au portail Web SolarMax et au destinataire e-mail en tant que fichier XML
- Surveillance permanente de l'installation
- Envoi automatique d'alarme par e-mail ou par SMS à jusqu'à trois destinataires
- Comparaison énergétique automatique à partir de deux onduleurs
- Plusieurs niveaux d'utilisateurs
- Plusieurs langues (de, en, fr, it, es)
- Communication par GPRS ou Ethernet
- Jusqu'à 100 appareils pouvant être raccordés via bus RS-485
- Excitation de grands écrans et MaxVisio
- Compatible avec tous les appareils SolarMax avec interface MaxComm
- Mises à jour logicielles automatiques
- Assistant de configuration pour une mise en service simple
- Affichage de la puissance de signal GPRS

Caractéristiques techniques

	MaxWeb xp
Dimensions (LxHxP)	177 mm x 102 mm x 52 mm
Poids sans accessoire	450 g
Montage	Mur, profilé chapeau 35 mm
Type de protection	IP20
Plage de température ambiante	-20 °C...+40 °C
Puissance absorbée	max. 25 W
Mémoire intégrée	Mémoire flash 256 Mo
Interfaces de communication	GPRS ou Ethernet
Tension d'entrée	15 Vdc (de 230 Vac bloc d'alimentation)
Interface utilisateur	Navigateur Web avec JavaScript
Langues	Allemand, anglais, français, italien, espagnol
Enregistreur de données	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeurs énergétiques ■ Valeurs temporelles ■ Événements
Alarme	À plusieurs étages, par e-mail et/ou SMS
I/O	2 x analogique, 2 x numérique in, 2 x numérique out 6 x numérique in pour l'option MaxRemote

Nouvelles caractéristiques

Le concept efficace contre les pannes de courant avec Power Cap intégré augmente la sécurité des données et la disponibilité de MaxWeb xp.

L'assistant de configuration pratique vous aide à configurer MaxWeb xp. L'assistant vous guide pas à pas dans la mise en service.

Dans MaxWeb xp GPRS, la mise en service est qui plus est facilitée par l'affichage de la puissance du signal GPRS.

